



パターン A

1 取り付け時間の確認

工事当日
8時～22時の間に
機器接続してください。

(22時を過ぎて接続した場合は、翌日8時にご利用開始となります)

光コンセントについては、P03-04をご覧ください。


使うケーブルは2種類！
光コード LANケーブル

光コンセント




2 光コードをつなぐ

光コード



ONU

パソコンにつなぐ



フタを外す

5のランプ状態になるまで電源コード、LANケーブルは抜かないこと
およそ30分

4 電源を入れる

電源コンセント

パソコンにつなぐ


LANケーブル

3

オプションのホームゲートウェイをつなぐ場合は、①の間に接続してね!

ONUの取り扱いについて


●の部分に力を入れながら、矢印の方向にフタを開ける。



キャップをはずして差し込みます。

キャップ

必ず2より後に!




電源コンセント

5 接続を確認する

ONUのランプを見て、正しく接続されていることを確認します。

ONU



4つランプ点灯

ランプ状態
「認証」 (緑)点灯
「UNI」 (緑)点灯
「光回線」 (緑)点灯
「電源」 (緑)点灯

STEP 3 インターネット接続設定はP11へ

パターン B

1 取り付け時間の確認

加入電話等で利用されていた電話番号を引き続きご利用のお客さま

工事当日
8時～12時の間に
機器接続してください。


(8時までに接続した場合は、8時よりご利用開始となります。なお、12時を過ぎて接続した場合は当日からのご利用開始ができなくなり、再度、数日後の工事日の調整が必要となる場合がありますのでご注意ください。)

ひかり電話専用番号で
ひかり電話をご利用のお客さま

工事当日
8時～22時の間に
機器接続してください。

(22時を過ぎて接続した場合は、翌日8時にご利用開始となります。)

使うケーブルは3種類！
光コード LANケーブル 電話機コード



光コンセント



2 光コードをつなぐ

光コード

ホームゲートウェイ (ONU機能つき)



フタを外す

パソコンにつなぐ

LANケーブル

3

パソコンにつなぐ

電話機につなぐ

電話機コード

4

電話機につなぐ

電源を入れる

5

電源コンセント

電話機


必ず2より後に!

6のランプ状態になるまで電源コード、LANケーブルは抜かないこと

およそ30分

ONUの取り扱いについて

●の部分に力を入れながら、矢印の方向にフタを開ける。




キャップをはずして差し込みます。

キャップ

6 接続を確認する

ホームゲートウェイのランプを見て、正しく接続されていることを確認します。

ホームゲートウェイ



上段5つランプ点灯
ランプ状態
「電源」 (緑)点灯
「ひかり電話」 (緑)点灯
「ACT」 (緑)点灯
「登録」 (緑)点灯
「初期状態」 (橙)点灯

下段4つランプ点灯
ランプ状態(下段)
「認証」 (緑)点灯
「UNI」 (緑)点灯
「光回線」 (緑)点灯
「電源」 (緑)点灯

加入電話等で利用されていた電話番号を引き続きご利用のお客さま
携帯電話等からお電話をかけていただき、呼び出し音が鳴れば、電話番号の移行も完了です!

STEP 3 インターネット接続設定はP11へ